



# Potencia profesional - Driver y salida Mosfet tonhalle T1200

## Especificaciones

**Potencia de salida** RMS, 1 kHz, 1.0%

2 ohms 2 x 1000 Watts

4 ohms 2 x 600 Watts

8 ohms 2 x 303 Watts

Bridge sobre 4 ohms 2000 Watts

**Respuesta de frecuencia:** 1 Watt  $\pm$  0.25 dB 20 Hz - 20 kHz

**Distorsión armónica total:** 20 Hz - 2 kHz <0.01 % 2 kHz - 20 kHz <0.1%

**Sensibilidad:** 2 ohms 1.33 V

**Relación señal-ruido:** Con carga: 112 dB ; Sin carga: 99 dB

**Dimensiones (mm):** ancho: 483 ; profundidad: 475 ; altura: 134.5

**Peso:** 19 kg

**Protección:** \* Exceso de temperatura

\* Inteligente contra cortocircuito sin límite de tiempo